

LUNALIGHT

Двухнаправленный настенный светильник

Руководство пользователя (модель SLT10)



www.lunalight-electronics.ru

Общие меры безопасности

- Данный светильник предназначен для работы от электросети с номинальным напряжением 220 В.
- Не разбирайте внутренний корпус устройства. Любые работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным техническим специалистом.
- Перед заменой ламп обязательно отключите электропитание на 30 минут и дайте устройству полностью остыть, чтобы избежать ожогов. Не оборачивайте работающий светильник теплоизоляционными материалами.
- Соблюдайте правила утилизации изделия. Не позволяйте детям играть со светильником.
- Всегда отключайте подачу питания, если помещение или зона освещения долго не используются.

Элементы конструкции



Инструкция по установке

- 1. Обесточьте сеть:** Перед началом любых монтажных работ обязательно отключите электропитание на распределительном щитке.
- 2. Подготовка крепления:** Снимите монтажную плату с задней части светильника. Используя её как шаблон, отметьте и просверлите отверстия в стене. Вставьте в отверстия дюбели, приложите плату и надёжно зафиксируйте её винтами.
- 3. Подключение проводки:** Убедитесь, что линия 220 В обесточена. Подключите сетевые провода к клеммной колодке светильника следующим образом:
 - Коричневый/фазный провод — к клемме F (или L).
 - Синий/нейтральный провод — к клемме N.
 - Желто-зеленый провод заземления — к клемме заземления (символ заземления).
 - Следите, чтобы оголенные медные концы проводов не выступали наружу.
- 4. Фиксация корпуса:** Совместите основной корпус светильника с закрепленной на стене монтажной платой и зафиксируйте его стопорными винтами.
- 5. Установка ламп:** Открутите верхнюю и нижнюю защитные крышки корпуса, установите две энергосберегающие или LED-лампы с цоколем E27, после чего плотно закрутите крышки обратно (для обеспечения влагозащиты IP54).
- 6. Включение:** Включите электропитание на щитке и проверьте работу устройства.

Правильная утилизация:

 Данная маркировка указывает на то, что изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы светильник необходимо сдать в пункт сбора и переработки отслужившего электрооборудования. Это предотвращает нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей.

Гарантийный талон

Используйте только по назначению, не модифицируйте.

Гарантия не распространяется на повреждения от сторонних устройств или природных катастроф.

Сохраните данный талон на случай поломки или брака.

Изделие: Фасадный настенный светильник.

Гарантийный срок — 12 месяцев с момента получения изделия.

Пожалуйста, впишите дату покупки: _____

Поддержка и возврат

Чтобы правильно использовать изделия, изучите данную инструкцию. Если Вы столкнулись с производственным браком, неполным комплектом или другими сложностями, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы обязательно поможем вам с заменой или возвратом товара. Мы на связи в любом удобном для вас канале:



+7 (938) 419-91-79

В случае, если товар повреждён во время доставки, или Вы обнаружили какую-то проблему дома, а не в пункте выдачи, не спешите писать негативный отзыв!

Для оперативного решения сразу напишите нам удобным для Вас способом или отсканируйте QR-код.



www.lunalight-electronics.ru

Спасибо, что выбрали LUNALIGHT!

Мы ценим ваше доверие. Нам важно, чтобы свет всегда был с вами, а ваша покупка радовала и работала без проблем. Если понадобится помощь — мы рядом.

Режим работы поддержки: без выходных, с 10:00 до 20:00